



PHP-48V

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

O PHANTOM POWER é uma alimentação fantasma que utiliza o mesmo cabo que conduz o sinal para alimentar os circuitos de microfones condensadores. Microfones que operam tanto com pilhas quanto com Phantom Power, apresenta melhor performance quando opera com o Phantom Power em 48 volts, devido a possibilidade de maior excursão do sinal. Em um cabo de microfone balanceado, com conectores XLR, a tensão do Phantom Power utilizará o condutor pino 2; e o pino 3 para ser conduzida; e o pino 1 referência terra.

INFORMAÇÕES TÉCNICA

1 Canal 48 volts.....	mic input/mic output
Interruptor LIG/DESL.....	Painel Frontal
Led Indicador 48v.....	Painel Frontal
Tomada Macho AC Input com Porta Fusível.....	Painel Traseiro
Chave HH Para Seleção.....	110/220 Volts
Tensão de Entrada.....	110~127/220~240 Volts
Tensão máxima de Saída.....	48 Volts.
Frequência.....	50/60 Hz
Consumo.....	5 VA
Dimensão.....	80X48X121 mm
peso.....	445 gm